

Dane aktualne na dzień: 23-02-2026 03:58

Link do produktu: <https://www.kasafiskalna.com/zebex-3151-hs-p-225.html>



Zebex 3151 HS

Cena brutto	613,77 zł
Cena netto	499,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	ZEBEX

Opis produktu

Skaner laserowy Zebex 3151

Czytnik laserowy ZEBEX Z-3151 HS	
<i>Źródło światła:</i>	laser, długość fali 650 +/-10 [nm]
<i>Bezpieczeństwo lasera według normy</i>	CDRH Class II / IEC 60825-1: Class II
<i>Kształt promienia:</i>	1 linia skanująca
<i>Zakres odczytu :</i>	35 ~ 220 [mm] dla kodu UPC/EAN 100%
<i>Minimalna szerokość elementu kodu (rozdzielczość):</i>	0,127 [mm] - 5 mil
<i>Prędkość odczytu:</i>	500 [skanów/sek.]
<i>Zasilanie:</i>	5 [V] ± 10%
<i>Pobór prądu:</i>	200 [mA]
<i>Zasilacz w zestawie:</i>	Tak (dla z wersji RS232)
<i>Sygnalizacja:</i>	dźwiękowa (programowalny ton oraz czas trwania dźwięku) i optyczna (diody LED: czerwona, zielona, niebieska)
<i>Tryb odczytu:</i>	wyzwalanie ręczne lub automatyczne
<i>Waga:</i>	148 [g] bez przewodu
<i>Wymiary:</i>	155 x 106,70 x 58 [mm] - bez kabla i stojaka

Obudowa:	Plastikowa wykonana z ABS
Bezpieczny upadek:	z 1,0 [m]
Temperatura pracy:	od 0°C do 40°C
Dopuszczalna wilgotność przechowywania:	5%-95% bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność pracy:	5%-95% bez kondensacji
Dopuszczalne oświetlenie:	światło słoneczne - 100000 [Lux] max. ultrafiolet - 4500 [Lux] max.
Dostępne interfejsy:	RS-232, emulacja klawiatury (PS2, XT/AT), USB - wymienne
Długość przewodu:	2 [m]
Typ złącza dla przewodu	RJ45
Wymagany kontrast kodu:	30 [%] @ UPC/EAN 100[%]
Odczytywane kody kreskowe:	1D: EAN-8, EAN-13, UPC A/E, Addendum 2 z 5, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 94, Interleaved 2 z 5, Codabar, MSI, IATA Code, JAP, Code 128, Chinese Post Code, EAN-128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen 2D: PDF417
Emisja zakłóceń EM:	Według normy EN-50081
Odporność na zakłócenia	Według normy EN-50082
Wypożyczenie standardowe	Stojak o wysokości 20 cm z funkcją uruchamiania automatycznego odczytu kodów przez czytnik oraz z regulowanym kątem nachylenia, zasilacz dla wersji RS232, instrukcja z kodami do konfiguracji pracy czytnika